



Analizador de circuitos



El RT390 de Klein Tools es un Analizador de Circuitos que prueba las condiciones de cableado en un tomacorrientes, muestra el voltaje de la línea de CA, inspecciona los dispositivos AFCI y GFCI con tiempo de activación del dispositivo y realiza pruebas de caída de voltaje con cargas de corriente de 12 A, 15 A y 20 A. Los resultados son fáciles de entender gracias a la pantalla LCD grande a color. El probador está diseñado para ser utilizado con tomacorrientes estadounidenses de 120 V CA de 3 alambres.

Especificaciones

Tipo: Analizador de circuitos		Aplicación: Prueba fallas de cableados, inspecciona dispositivos AFCI y GFCI, muestra la línea de voltaje, caídas de voltaje	
Características especiales: Prueba AFCI y GFCI, pantalla LCD grande, detecta fallas de cableado doble abierto, muestra la cantidad de tiempo que toma activar el GFCI		Material: Plástico ABS, sobremoldeado, componentes electrónicos	
Protección ante caídas: 6,6' (2 m)		AFCI: Sí	
GFCI: Sí		Voltaje: 135 V CA	
Baterías: 3 baterías alcalinas AAA		Incluye: Analizador de circuitos, 3 baterías AAA, instrucciones y estuche	
Norma: CAT III 135 V		Altura total (cm): 18	
Peso (g): 309			