Línea de vida ajustable tipo soga para posicionamiento

VANGARD SAFETY EQUIPMENT

FICHA TÉCNICA

FAP2218A/6

Descripción

Línea de vida ajustable para posicionamiento Vangard fabricadas en resistente cuerda trenzada de nailon, material de alta resistencia a la humedad, a la abrasión y de bajo alargamiento. Diseño con ganchos de bloqueo estándar en los extremos.

Características técnicas

Máxima carga de trabajo recomendada: 140 kg (310 lb).
Resistencia a la tracción, soga: 5000 lb (22.2 kN).
Diámetro de la cuerda: 5/8" (15 mm)
Uso máximo simultáneo: 1 usuario.
Longitud: 6 pies, ajustables

Gancho de acero, características:
- Resistencia a la tracción: 5000 lb / 22.2 kN.
- Fuerza de la compuerta: 3600 lb / 16 kN.
- Apertura: ¾'' (20 mm)

Materiales

- Cuerda: trenzado de 3 cadenas de nailon.
- Gancho y hebilla: acero con acabado cromado amarillo dorado.

Recomendaciones de uso

Las correas de posicionamiento VANGARD están diseñadas para ser utilizadas por un solo usuario con un peso combinado (ropa, herramientas, etc.) de no más de 310 libras (140 kg). Asegúrese de que todos los componentes de su sistema tengan una capacidad adecuada para su aplicación.

Compatibilidad de empleo

El equipo debe estar incorporado a un sistema de detención de caídas (véase norma ANSI Z359.14). Un arnés anticaída es el único dispositivo de conexión del cuerpo que se permite utilizar. Antes de usar esta línea de vida de posicionamiento, sus ganchos y cualquier otro componente del sistema, lea las instrucciones de uso.

Normas

Cumple con los requerimientos de:
- ANSI Z359.12-09, ANSI Z359.1-07, OSHA 1926.501.

Vida útil

La vida útil del producto (uso) es de 5 años, (teniendo en cuenta la recomendación de inspección cada 6 meses anualmente por VANGARD o una persona competente autorizada por el fabricante), siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso. Se requiere registrar dicha información en la etiqueta de inspección del equipo .

Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

Antes de cada uso verifique que todas las partes estén libres de deshilachaduras, deformación o corrosión. El equipo no debe modificarse de ninguna manera. Limpie el equipo de toda suciedad, corrosivo y contaminante, use un jabón suave y agua. Enjuague, limpie y cuelgue a la sombra para secar. Guárdelo en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa. Evite áreas donde el calor, la humedad, la luz, el aceite o los productos químicos o sus vapores u otros elementos degradantes puedan estar presentes.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en equipos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido.

Rev. 1. Dic, 2022.